



Version : English/Deutsch



How to use editor pc tool ?

Connect USB storage memory device to SFP2010

In SFP2010 USB menu ,press F4 Key ,you will get a *.sdx file ,this file include some satellite transponder and channel information.

Connect USB storage memory device to PC. Use pc tool to open this data file :

- open STBEditor.exe -> choose open file -> open your get *.sdx file ->edit it.

When edits are done,press "save" ,that will save a new sdx data file ,then connect the usb device again to SFP2010 ,then go to the USB menu , and choose this new *.sdx file and press ok key ,it will be updated . when finish ,will the SFP2010 reset and the new sat tp list is ready.

Note : when you edits finish ,you will save a new .sdx file ,the tool will note you too insert a version ,but you didn't need modify that , just let it like "100" , and press OK key .

Wie benutzt man den Editor ?

USB Speichermedium am SFP2010 anstecken.

Im SFP2010 USB Menü, drücken Sie Taste F4, Daten werden als *. SDX-Datei auf Speichermedium (USB-Stick kopiert.
Diese Datei beinhaltet Satelliten-Transponder-und Kanal-Informationen

Editieren

USB-Stick am PC anschliessen, STBEditor.exe starten -> Wählen Sie "Datei öffnen" -> "Öffnen der SDX-Datei -> bearbeiten.

Wenn Bearbeitung abgeschlossen, drücken Sie "speichern",
verbinden Sie das USB Speichermedium mit dem SFP2010, dann gehen Sie zum USB Menü, wählen neue SDX Datei
und drücken die Taste OK, Daten im Gerätes werden aktualisiert.
Wenn fertig, wird das Gerät zurückgesetzt und neue Daten stehen zu Verfügung .

Hinweis:

Nach editieren der Daten am PC erhalten Sie eine neue. SDX-Datei, das Werkzeug wird auf Version hinweisen, aber Sie brauchen das nicht ändern und bestätigen durch drücken der OK Taste.